

RT BE46-1



Egenskaber

- + Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- + Visning: Drift, fejl og alarm
- + Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer på forespørgsel.



G 510003

Tekniske data

RT BE46-1

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Vægt	0,05 kg
Art.nr.	30.442.25